

# Gigaset

## Gigaset SL910 / SL910A / SL910H

### Teléfono Premium para el hogar de nueva generación

- La mejor pantalla jamás fabricada en telefonía doméstica (3,2" HVGA)
- El mejor diseño en su clase y carcasa real metálica
- El **Interfaz táctil** más sencillo y más divertido de utilizar

Interfaz:	a/b (analógico)
Implementación:	HA/PBX
Estándares:	DECT, GAP
Configuración:	conexión a 1 línea externa
Sistema:	teléfono inalámbrico hasta para 6 terminales



### Calidad de sonido

- o Terminal inalámbrico HDSF™ Ready<sup>1), 2)</sup>
- o HSP™
- o Manos libres con calidad de sonido extraordinaria
- o Volumen ajustable del sonido del terminal (5 niveles)
- o Nuevas melodías de llamada polifónicas, con volumen ajustable en 5 niveles, modo ascendente, llamada por vibración y opción de silenciado con la tecla de colgar (presión prolongada)
- o Salida de la melodía de llamada a través del altavoz del manos libres
- o Tonos de aviso (para confirmación de teclas y batería baja)

- o Más de 20 melodías de llamada, incluyendo: más de 15 melodías reales, 5 estándar, y carga de melodías (con Gigaset QuickSync)
- o Aviso de llamada por vibración
- o Melodías de llamada individuales para contactos VIP y para llamadas internas
- o Función "No Molestar" para llamadas externas (controlado por tiempo; los ajustes no afectan a las llamadas VIP)
- o Silenciado de llamadas anónimas (desactivación de la melodía de llamada para números ocultos)

### Comodidad – Características esenciales

#### Cobertura

- o En interior: hasta 50 metros
- o En exterior: hasta 300 metros

#### Duración de las baterías (con batería 1000 mAh Li-Ion)

- o En conversación: hasta 14 horas
- o En reposo: hasta 200 horas
- o Uso normal: sobre 3 días

#### Agenda y marcación

- o Agenda hasta para 500 contactos vCards (nombre, apellido, **hasta 8 números**, cumpleaños, melodía VIP e imagen de llamada CLIP)
- o Transferencia de agenda entre terminales Gigaset y entre el terminal y el PC/móvil (vía Bluetooth® o mini-USB)
- o Indicación del nombre para llamadas entrantes/salientes y perdidas, y la lista de rellamada
- o **Acceso directo a la línea por la tecla de descolgar (presión prolongada)**
- o Preparación a la marcación (introducción del número de teléfono antes de marcar) con opción de corrección
- o Rellamada de los últimos 20 números diferentes marcados
- o Marcación: Tonos (DTMF), Pulsos, Flash (configurable)

#### Recepción de llamadas

- o Indicación del llamante en pantalla por CLIP yCNIP<sup>2)</sup>

#### Llamadas perdidas

- o **Señalización a través del centro de mensajes y el LED que está encima de la pantalla**
- o **Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas a través del centro de mensajes (en reposo)**
- o Lista que muestra hasta las 20 últimas llamadas perdidas con información del llamante (CLIP / CNIP - base necesaria) y fecha/hora<sup>2)</sup>
- o **Cómoda consulta de la lista por deslizamiento y filtros para moverse a otras listas.**
- o Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas

#### Conectividad

##### Estación Base:

- o Conexión inalámbrica DECT hasta para 6 terminales inalámbricos
- o 1 interfaz para línea analógica
- o 1 interfaz LAN para actualización de firmware de la base

##### Terminal:

- o DECT
- o Conexión a PC (con programa Gigaset QuickSync) por mini-USB (cable de datos no incluido) o Bluetooth® (Perfil Serie)
- o Transferencia de contactos de agenda desde Microsoft Outlook
- o Carga de imágenes desde el PC (para imágenes de llamada CLIP, salvapantallas y presentación de salvapantallas)
- o Carga de ficheros de audio desde el PC (ej. MP3)
- o Bluetooth® en el terminal (perfiles Handsfree y headset, transferencia de vCard, ej. Hacia/desde el móvil)
- o Conexión de auriculares con cable a través del adaptador USB soportado (ver accesorios)

## Funciones adicionales

- o Plug & Play (desembalar, conectar el teléfono , cargar el terminal y realizar llamadas)
- o Estación base independiente
- o Organizador con
  - Calendario con función de recordatorio de citas
  - Alarma con función de repetición
  - Melodía configurable para alarmas y citas
  - Sincronización del reloj con la información CLIP (depende del país)<sup>2)</sup>
- o Fácil acceso a la lista de llamadas **con la tecla táctil en pantalla disponible en la pantalla de marcación y filtrado de la lista de llamadas con un solo toque según sus necesidades: elija entre** acceso a todas las llamadas, llamadas salientes, aceptadas o perdidas (hasta 20 registros en cada lista)
- o Vigilancia de habitación
- o Fecha y hora protegidos contra fallos de energía
- o Antenas internas

## Pantalla y funciones de menú

### Pantalla

- o Nuestra pantalla TFT a color más grande (3,2'') con resolución HVGA (320x480)
- o Pantalla TFT-VA con visión perfecta desde todos los ángulos
- o La tecnología táctil más fácil de usar

### Salvapantallas

- o 3 pantallas deslizantes disponibles, ver abajo
- o Nuevos salvapantallas animados (reloj) incluyendo el reloj analógico y el reloj digital con fecha <sup>6)</sup>
- o Visualizador de imágenes (ej. JPEG)
- o Personalización con más **imágenes descargables** como salvapantallas

### En espera: Tres pantallas deslizantes disponibles:

- o Centro de Información divertido de configurar: pre-configurado con reloj y fecha, configurable con iconos para acceso a funciones importantes y accesos directos a contactos (tocar para marcar, con imagen de llamada si disponible).
- o Centro de marcación (configurable): teclado de marcación y rápido acceso a favoritos, agenda telefónica, listas de llamadas e intercomunicación (comunicación interna)
- o Centro de mensajes: acceso directo a llamadas perdidas, llamadas en el contestador de red, SMS<sup>6)</sup> y citas/alarmas perdidas
- o Centro de estado (disponible encima de cada Centro): estado de la batería e intensidad de señal/Modo ECO, etc. y botones de acceso rápido para configurar Bluetooth, alarma, vigilancia de habitación, etc

### En llamada

- o Visualización del estado de la llamada
- o Botones táctiles para las funciones más utilizadas en llamada como manos libres, mute, teclado numérico, conferencia, etc.
- o Duración de la llamada en pantalla

### Menú

- o El menú más cómodo hasta la fecha: botones y teclas táctiles para aplicaciones y ajustes
- o Iconos con nombres hasta en 28 idiomas diferentes
- o El menú más simple y divertido de utilizar jamás implementado también para todas las listas y submenús: acceso directo a todas las funciones a través de la pantalla táctil: presión de iconos, deslizamiento de pestañas y listas, etc.

## Funciones del teclado

- o Teclado iluminado de gran calidad con tres teclas: tecla de llamada iluminada (verde), tecla de menú (blanco) y tecla de colgar/apagar (rojo)
- o Bloqueo del teléfono al presionar prolongadamente la tecla de menú
- o Teclas táctiles en la pantalla con teclado numérico y alfanumérico según se necesite

## Mensajería (SMS)<sup>2)6)</sup>

- o Envío/recepción de SMS con hasta 612 caracteres<sup>2)</sup> (Concatenación de hasta 4 SMS)
- o Almacenamiento de hasta 50 SMS cortos
  - o SMS protocolo 1

## ECO DECT

- o Hasta un 60% de ahorro de energía<sup>3)</sup> gracias a la fuente de alimentación conmutada de bajo consumo
- o Modo ECO – reducción manual de la potencia de transmisión un 80%<sup>4)</sup>
- o Modo ECO Plus<sup>5)</sup> reduce la potencia de transmisión un 100% en la base y todos los terminales registrados
  - o Reducción variable de la potencia de transmisión en función de la distancia entre el terminal y la estación base
  - o Up to 60% less energy consumption<sup>3)</sup> thanks to an energy-saving power supply

## Accesorios

- o Gigaset Repeater
- o Hasta 6 terminales Gigaset
- o Auricular Bluetooth® (opcional, no incluido en la caja)
- o Auricular con cable con adaptador (forma: como USB) a conector jack 2,5mm (opcional, no incluido en la caja)

## Funciones con más de un terminal

- o Llamadas internas gratuitas entre terminales
- o 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna)
- o Transferencia de agendas entre terminales
- o Llamada interna colectiva o selectiva al resto de terminales
- o Transferencia de llamadas externas a otro terminal con consulta previa
- o Llamada a 3 (1 participante externo / 2 internos) por rellamada interna o llamada en espera
- o Llamada colectiva (todos sueñan) para llamadas entrantes externas

## Funciones de la red fija del operador

- o Soporte de funciones de red a través de la tecla R, tecla \* y tecla #
- o Menús contextuales para los servicios/funciones de red del operador

## Datos técnicos

### Terminal inalámbrico

- o Autonomía en reposo: hasta 200 horas
- o Autonomía en conversación: hasta 14 horas
- o Batería: Li-Ion 1000mAh
- o Tiempo de carga: ~4h
- o Cobertura interior: hasta 50 metros
- o Cobertura exterior: hasta 300 metros
- o Dimensiones A x A x A / peso  
Terminal: ~134mm x 58mm x 16,5mm / 162g (incl. batería/ 23g)

### Estación base

- o Fuente de alimentación conmutada de bajo consume, 230 V
- o Montaje en pared
- o Tecla de registro/búsqueda en el frontal
- o Conexión a 1 línea externa
- o Conexión de hasta 6 terminales inalámbricos
- o Dimensiones A x A x P / peso  
Base: 105mm x 132mm x 46mm / 132g

### Cargador externo

- o Diseño actual, acabado metálico
- o Dimensiones A x A x P / peso  
Cargador: 33mm x 74mm x 57mm / 98g

### Contenido

- o 1 terminal inalámbrico
- o 1 estación base
- o 1 tapa de baterías trasera para el terminal
- o 1 batería Li-Ion
- o 1 cargador externo para el terminal
- o 1 fuente de alimentación para la base
- o 1 fuente de alimentación para el cargador
- o 1 cable telefónico
- o 1 manual de usuario

### Otras variantes

- o Terminal inalámbrico independiente SL910H

### Color del terminal

- o Metal / Negro piano

- 1) Soporte de High Definition Sound Performance™ en estaciones base VoIP (sólo CATiq banda ancha con funcionalidad GAP)
- 2) Depende del país/red/operador
- 3) Comparado con estaciones base Gigaset antiguas
- 4) Para todos los terminales registrados – comparando con cuando el Modo ECO no está activado y con nuestros teléfonos inalámbricos convencionales
- 5) Cuando el terminal está en reposo o cargando y cuando todos los terminales registrados soportan el Modo ECO
- 6) Con actualización de firmware del terminal/base a partir de Q4/2011

## Copyright Gigaset 2011

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.